

Load Switch

Intelligente Lastenverwaltung über CompuWatch oder die Netzwerk-Management-Software

Der Load Switch als Ergänzung zum SNMP-(PRO-)Adapter gestattet die intelligente Lastenverwaltung über den USV-Monitor, den Webbrowser oder die UNMS. Die vier Ausgangsstromkreise können individuell angesprochen werden, z. B. zum zeitverzögerten Ein- und Ausschalten, aber auch ereignisgebunden, z. B. bei einem Netzausfall. Vier Front-LEDs signalisieren den jeweiligen Schaltzustand.



Hauptmerkmale:

- Vier separat ansteuerbare Lastkreise, jeweils realisiert über Kaltgeräteanschluss (IEC320-C13)
- Individuelle Programmierung zur automatisierten Fernverwaltung der Stromkreise/Verbraucher
- Gehäusedesign für Tower- und 19"-/Rackmontage im soliden Metallgehäuse
- Steckerfertige Ausführung zur problemlosen Installation/Nachrüstung
- Ein-/Ausschaltvorgänge via 10/100Mbit-Ethernet TCP/IP-Verbindung
- Schutz über passwortgeschützte Levels

Load Switch: technische Daten

TECHNISCHE DATEN	
Ausführung geeignet für	alle AEG USV-Baureihen Protect mit SNMP-PRO-Adapter
Nennanschlussspannung/-frequenz	230 Vac, 50/60 Hz
Netzeingang	IEC320-C20 (16 A)
Anzahl Ausgangsstromkreise (Verbraucheranschluss)	4 x IEC320-C13 (10 A)
	max. Schaltleistung je Stromkreis 8 A
Abmessungen (H x B x T) Towerbetrieb	66 mm x 262 mm x 162 mm
19"-/Rackbetrieb	66 mm (1,5 HE) x 483 mm (19") x 162 mm
Gewicht	0,8 kg
AEG Bestellnummer	600 000 6684

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux • Changes are subject to change without notice • 07/2009

AEG Power Solutions GmbH
Emil-Siepmann-Str. 32
59581 Warstein-Belecke
Deutschland
Tel.: +49 2902 763 168
Fax: +49 2902 763 169
www.aegpartnernet.de

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

AEG